


Лестничный таймер-выключатель ВЛ-61

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

www.iElectro.ru

Все об электротехнике в одном месте!

Каталог S01001137




Реле предназначено для отключения освещения на лестничных площадках, тамбурах и т.п. через заданный промежуток времени. Предназначено для совместной эксплуатации с лампами накаливания. Устанавливается в коробке под выключателем или кнопкой. При необходимости углубить отверстие. Включение освещения происходит при включении кнопки (или выключателя), а выключение по окончанию выдержки времени.

Если выключатель находится во включенном состоянии, то для повторного пуска необходимо отключить и включить выключатель.

Технические параметры:

Регулировка выдержки времени	плавная
Диапазон выдержки времени	под заказ
Максимальная коммутируемая мощность активной нагрузки, Вт	300 Вт (1,2А/250В)
Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В	220
Масса не более, кг	0,03
Габаритные размеры, мм	51x41x22

Схема подключения.



S - Кнопка (выключатель)

Примечание: Провода из монтажной коробки подключатся к клеммам реле, а гибкие проводники из реле к клеммам кнопки (или выключателя). Общая длина проводников от выключателей до реле не должна превышать 10 м.

Изготовитель
ОАО «Электротехнический завод»
Адрес: ул. Семьи Сосновых, 9, Украина, 03680, г. Киев
Тел.: +38 044 406-61-00, +38 044 406-61-52 (-53, 54)
+38 044 407-92-04
E-mail: office@reلسis.ua; marketing@reلسis.ua
URL: <http://www.reلسis.ua/>