

Параметры трансформаторов

Активное и индуктивное сопротивления, мОм, трансформаторов 6(10)/0,4 кВ

Мощность трансформатора, кВ·А	$U_k, \%$	$X_{1T} = X_{2T}$	X_{0T}	$r_{1T} = r_{2T}$	r_{0T}	$Z_{T(1)} \sqrt{3}$
Соединение обмоток «звезда/звезда с нулем»						
100	4,5	64,7	581,8	31,5	253,9	260,0
160	4,5	41,7	367,0	16,6	150,8	162,0
250	4,5	27,2	234,9	9,4	96,5	104,0
400	4,5	17,1	148,7	5,5	55,6	65,0
630	5,5	13,6	96,2	3,1	30,3	43,0
1000	5,5	8,5	60,6	2,0	19,1	27,0
1000	8,0	12,6	72,8	2,0	19,1	33,6
1600	5,5	4,9	37,8	1,3	11,9	16,6
Соединение обмоток «треугольник/звезда с нулем»						
100	4,5	66,0	66,0	36,3	36,3	75,3
160	4,5	43,0	43,0	19,3	19,3	47,0
250	4,5	27,0	27,0	10,7	10,7	30,0
400	4,5	17,0	17,0	5,9	5,9	18,7
630	5,5	13,5	13,5	3,4	3,4	14,0
1000	5,5	8,6	8,6	2,0	2,0	9,0
1000	8,0	12,7	12,7	1,9	1,9	12,8
1600	5,5	5,4	5,4	1,1	1,1	5,7