

Цифровой мультиметр FLUKE-87-5

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

www.ielectro.ru

Все об электротехнике в одном месте!

Каталог S01002178

FLUKE-87-5 - цифровой мультиметр с функцией True RMS.

Выбор пределов измерений:	ручной/автоматический
Тип индикатора:	цифровой
Количество разрядов индикатора:	4 1/2
Вспомогательный индикатор:	есть
Линейная шкала:	есть
Измерение постоянного напряжения:	есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения:	4-40-400-1000В
Измерение переменного напряжения:	есть
Диапазоны измерения переменного напряжения:	4000 мВ-4-40-400-1000 В
Измерение постоянного тока:	есть
Диапазоны измерения постоянного тока:	400мкА-4-40-400мА-4-10А
Измерение переменного тока:	есть
Диапазоны измерения переменного тока:	400мкА-4-40-400мА-10А
Измерение сопротивления:	есть
Диапазоны измерения сопротивления:	50МОм
Измерение емкости:	есть
Диапазоны измерения емкости:	9999 мкФ
Измерение индуктивности:	нет
Измерение мощности:	нет
Измерение частоты:	есть
Диапазоны измерения частоты:	20-200кГц



ТОТЫ:	
Измерение температуры:	нет
Логический пробник:	нет
Тест диодов и транзисторов:	нет
Прозвонка цепей на проводимость:	есть
Счетчик числа оборотов:	нет
Память предыдущих значений:	нет
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold):	есть
Защита от перегрузок:	есть
Интерфейс для подключения к ПК:	нет
Автоматическое отключение:	есть
Размеры, мм:	200x95x48
Вес, г:	600

Торговая марка Fluke Corporation
Источник информации www.izmer.ru